

調光装置明細一覧表(予定)

※実施段階で変更することがあります。

名称	台数	仕様		備考
調光盤	1式	入力1:舞台照明AC電源	1Φ 3W210V/105V 50Hz(80kVA)	
		入力主幹プレーカ	MCCB 3P 400AF/400AT	1台
		調光回路(100V)	IL20A (MCCB 2P 50AF/30AT)	52台
		直回路(100V)	LL16A (MCCB 2P 50AF/20AT)	14台
			LL24A (MCCB 2P 50AF/30AT)	18台
		制御回路(100V)	LQ16A (MCCB 2P 50AF/20AT)	2台
			制御部	1式
			DMX信号分配機(8分配)	3式
		入力2:AC-GC電源	1Φ 3W210V/105V 50Hz(20kVA)	
		入力主幹プレーカ	MCCB 3P 100AF/100AT	1台
			AC-GC切替回路	1式
		入力3:仮設電源	1Φ 3W210V/105V 50Hz(40kVA)	
		入力主幹プレーカ	MCCB 3P 225AF/200AT	1台
調光操作卓(卓上型)	1式	メインパネル	調光制御信号 DMX512信号(USITT1990)	デスク付(キャスター付)
			制御チャンネル数 80チャンネル	
			制御回路数 512回路	
			操作器押釦	1ヶ
			プリセットフェーダ(20ch)	20本×1段
			マスターフェーダ	1本
			クロスフェーダ	1組
			記憶再生操作部	1式
			最大記憶数 シーン	200シーン
			効果	3パターン
			サブマスターフェーダ	20本
			自動調光押釦(明・設・止・暗)	1式
		ネットワークPC		1台

名称	台数	仕様		備考
		フェーダパネル	プリセットフェーダ(20ch)	40本×2段
		客席オプション卓	操作主幹押釦	1ヶ
			マスターフェーダ	1本
			シングルフェーダ	5本
			ON/OFFスイッチ	8ヶ×2組
			自動調光押釦(明・設・止・暗)	1式
			操作場所選択押釦(卓・遠方)	1式
			操作選択押釦(記憶・自動・手動)	1組
			作業灯スイッチ(ON/OFF)	3ヶ
調光操作卓用コネクタプレー	1台	コネクタ	電源用	1ヶ
			DMX信号入力用	1ヶ
			制御信号用	2ヶ
		中継ケーブル	3m	1式
舞台袖操作器(壁付型・扉無)	1台	操作部	操作主幹押釦	1ヶ
			マスターフェーダ	1本
			シングルフェーダ	5本
			ON/OFFスイッチ	8ヶ×2組
			自動調光押釦(明・設・止・暗)	1式
			操作場所選択押釦(卓・遠方)	1式
			操作選択押釦(記憶・自動・手動)	1組
			シーンリモコン(OP付)	1式
			作業スイッチ(ON/OFF)	3ヶ